278570 SAI SALICRU SPS 1100 ONE 1100VA 4 TOMAS SCHUKO

SALICRU



Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Puertos e Interfaces

- Número de salidas tipo F : 4
- Cantidad de puertos USB 2.0 : 1
- Tipo de puerto USB : USB Tipo B
- Tipo de salida AC : Tipo F
- Cantidad de salidas AC : 4
- Puerto USB : Sí

Peso y dimensiones

- Peso : 8,2
- Ancho : 130
- Profundidad : 320
- Altura : 182

Condiciones ambientales

- Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 0 - 90
- Altitud de funcionamiento : 0 - 2400

Batería

- Prueba de baterías automática : Sí
- Arranque en frío : Sí
- Tecnología de batería : Plomo-Calcio (Pb-Ca)
- Tiempo típico de respaldo a carga completa : 20
- Tiempo de recarga de la batería : 6
- Vida útil de la batería (máx.) : 5

Diseño

- Factor de forma : Torre
- Color del producto : Rojo, Blanco
- Indicadores LED : Sí
- Certificación : EN-IEC 62040-1-1, EN-IEC 60950-11, EN-IEC 62040-12, ISO 9001, ISO 14001
- Compatibilidad : Windows, Linux, Unix, Mac

Características

- Regulación de la frecuencia de salida : 1
- Regulación del voltaje de salida : 10
- Tiempo de respuesta : 6
- Modo ECO : Sí
- Topología UPS : Línea interactiva
- Capacidad de potencia de salida (VA) : 1,1
- Potencia de salida : 600
- Forma de onda : Seno
- Voltaje de entrada de operación (min) : 162
- Voltaje de entrada de operación (max) : 290
- Frecuencia de entrada : 50/60
- Voltaje de operación de salida (min) : 220
- Voltaje de operación de salida (max) : 240
- Frecuencia de salida : 50/60
- Regulación automática de voltaje (AVR) : Sí
- Eficiencia (modo ECO) : 95
- Nivel de ruido : 40
- Alarma(s) audibles : Sí
- Auto-rearranque : Sí
- Modos de alarma audibles : Cambio de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Datos logísticos

- Código de Sistema de Armomización (SA) : 85078000